

NOX RXP • P221

NOX RXP

NOX RXP är en modifierad Paradox RTX3 mottagare. Med NOX RXP kan du integrera Paradox rörelsesensorer, magnetkontakter, fjärrkontroller och m.m i NOX-systemet. Kommunikationen är etablerad över den normala NOX-bussen.

NOX RXP specifikationer

- NOX interface bussmodul
- Max. 50 paradox sändare pr. mottagare
- Integrerad sabotagekontakt
- Räckvidden beror på sändaren



Teknisk Data

	Enhet	Min.	Nominell	Max.
Matningsspänning (VBUSS)	VDC	9.0	15.0	15.5
Strömförbrukning 15 VDC	mA			56
Drift temperaturområde	°C	0	25	40
Drift luftfuktighet vid 40 ° C (utan kondens)	% RH			93
Mått (B x H x D)	mm	172 x 155 x 28 (utan antenn)		
IP-Klass		IP20		

Terminal anslutningar

Terminal	Röd	Svart	Grön	Gul	PGM	PGM
Beskrivning	9 - 15 VDC	GND	NOX BUS A	NOX BUS B	X	X

